


Produktkonfiguration: MR98+GOBO30A

MR98: Strahler mittlerer Korpus - LED Warm White - elektronische Versorgungseinheit und Dimmer
GOBO30A: Gobo ø30mm - max focusing



MR98: Strahler mittlerer Korpus - LED Warm White - elektronische Versorgungseinheit und Dimmer

Schwenkbare Strahler mit Adapter für die Montage auf Stromschiene. Hergestellt aus Aluminiumdruckguss. Vertikale Drehung um 360° und Neigung um 90° im Verhältnis zur horizontalen Fläche. Die Ausrichtung wird über mechanische Blockierungen mit Schrauben, Gradskalen und Blockiervorrichtungen gewährleistet. In das Produkt integrierte, dimmbare elektronische Versorgungseinheit. Profilier Vorrichtung, ausgestattet mit Metallscheibe Ø 30 – Ø 40 mm für runde Formen und mit Metallflügeln, über die die Form des Lichtbündels quadratisch oder rechteckig gestaltet und reguliert werden kann. Alle Eingriffe zur Ausrichtung, Scharfeinstellung und regelmäßigen Wartung können werkzeuglos durchgeführt werden. Bestellbare Zuberhörteile: Blenden-Set (8mm und 40mm) für die Emission kreisförmiger Lichtbündel, kundenspezifische Scheibe aus chemisch gestanztem Metall oder Mikrolaser und Diapositive 24x36 mm.

An Stromschiene mittels doppelter Befestigung, elektrisch und mechanisch. Dank dieser doppelten Befestigung besteht auch die Möglichkeit zur Installation in der vertikalen Position.

Weiß (01) | Schwarz (04)

44

Wandanbauleuchte | Deckenanbauleuchte

Elektronische Bauteile innen im Produkt enthalten

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Im System:	896	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W System:	32.8	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	3200	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
W Lichtquelle:	30	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	27.3	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Einschaltstrom:	22 A / 260 µs
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	28	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 15 Leuchten B16A: 24 Leuchten C10A: 24 Leuchten C16A: 40 Leuchten
CRI (minimum):	97	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
Farbtemperatur [K]:	3000	Control:	Completo di dimmer
MacAdam Step:	2		