Palco Pro

Design Artec Studio | **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

Configurazione di prodotto: PY03
PY03: Corpo da Ø102mm - BLE Casambi - ottica Wide Flood

Codice prodotto
PY03: Corpo da Ø102mm - BLE Casambi - ottica Wide Flood

Descrizione tecnica
Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario o basetta tensione di rete. Sorgente LED ad alta resa cromatica con tonalità 3500K e sistema ottico OptiBeam Lens, ottica Wide Flood. Alimentatore elettronico dimmerabile DALI integrato nel prodotto. Corpo illuminante realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale, è dotato di blocchi meccanici del puntamento. Dissipazione del calore passiva. Proiettore con sistema "Push&Go" atto a contenere fino a tre accessori piani contemporaneamente. È possibile inoltre utilizzare lo stesso sistema per l'applicazione di un ulteriore componente esterno a scelta tra alette direzionali e schermo antiabbagliamento. Tutti gli accessori interni ed esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

Installazione
Installazione a binario o basetta a tensione di rete.



Colore	Peso (Kg)
Bianco (01) | Nero (04)	1.33

Montaggio
a parete|a soffitto

Cablaggio
Componentistica elettronica integrata nel prodotto

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20 IP40 Vano ottico

Dati tecnici

lm di sistema:	1834.3
W di sistema:	19.9
lm di sorgente:	2210
W di sorgente:	18
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	92.18
lm in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83
Angolo di apertura [°]:	46°
Indice di resa cromatica:	90
Temperatura colore [K]:	3500
MacAdam Step:	2

Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Corrente di spunto (in-rush):	20 A / - µs
Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 50 apparecchi B16A: 80 apparecchi C10A: 83 apparecchi C16A: 136 apparecchi
% minima di dimmerazione:	1
Protezione alle sovratensioni:	0kV Modo comune e 0kV Modo differenziale
Control:	Casambi