

Última actualización de la información: Octubre 2025



Código accesorio

PF06: Caja de pavimento con alimentador de 100 W - PUSH DIM -

Descripción

Caja de pavimento con alimentador de 100 W. Cable de alimentación con clavija Schuko L = 2000 mm con botón Push-dim de pavimento cableado, para el encendido/apagado y la regulación de la intensidad de las luminarias Libera conectadas en la línea. Cabezal de alimentación electrificado con cable de alimentación L = 1500 mm. Caja de aluminio extruido pintado con detalle tronco-cónico de latón.

Instalación

De pavimento


Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Titanio (N8) | azul zafiro (N9)

Peso (Kg)

3.25

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Frecuencia:	0/50/60	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Corriente de entrada:	44 A / 258 µs	Control:	Push Dim
Número máximo de alimentadores por luminaria LED conectables por interruptor:	B10A: 6 Fuentes de alimentación B16A: 11 Fuentes de alimentación C10A: 11 Fuentes de alimentación C16A: 18 Fuentes de alimentación		