Convertisseur à tension constante non dimmable 120W - VIN = 90-305VAC 47/63Hz Vout = 48Vdc (43÷53Vdc)

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Février 2023

Référence accessoire
X403: Convertisseur à tension constante non dimmable 120W - VIN = 90-305VAC 47/63Hz Vout = 48Vdc (43÷53Vdc)

Description technique
Alimentation électronique IP67/IP65 à tension constante 48Vdc 120W. Avec câbles sortants L=300mm. Vin=90÷305Vac, 47÷63Hz, Vout=48Vdc (43÷53Vdc), Iout=1,2÷2,5A, SELV. Les caractéristiques du produit comprennent : protection contre les surtensions, protection contre les courts-circuits, protection contre les surintensités et les surchauffes. Température d'utilisation : -40 °C / +80 °C.

- Pour les installations à l'extérieur, le driver doit être logé dans un boîtier de protection;
- l'indice IP doit être assuré par l'installateur au moyen d'un boîtier de protection adéquat ;
- iGuzzini garantit un indice IP66 avec le boîtier accessoire réf. X653.

Installation
Les ballasts présentent les orifices et les fentes pour fixation avec chevilles d'ancrage ou vis filetées.

Coloris	**Poids (Kg)**	**Dimensions (mm) (*)**
Indéfini (00)	1	220x68x38

* Les dimensions peuvent varier en fonction des exigences de production, en garantissant le respect des performances et des modalités d'installation.

Câblage
Pour le branchement électrique, le ballast présente les câbles sortants L=300 mm.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

Données techniques

Frequenza:	47/63	% minimum de gradation:	10
Courant d'appel:	60 A / 375 µs	Protection de surtension:	4kV Mode commun e 2kV Mode différenciel