


Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: P224.01

P224.01: Strahler mittlerer Korpus - LED Neutral White - DALI-Vorschaltgerät - Spot-Optik - weiss



Produktcode

P224.01: Strahler mittlerer Korpus - LED Neutral White - DALI-Vorschaltgerät - Spot-Optik - weiss

Beschreibung

Schwenkbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf DALI-Stromschiene, zur Bestückung mit LEDs mit hoher Lichtausbeute und einfarbiger Lichtemission Neutral White (4000K). In das Produkt integriertes DALI-Vorschaltgerät. Die Leuchte aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast ist um 360° vertikal und um 90° horizontal schwenkbar. Sie ist für beide Bewegungen mit mechanischen Blockierungen ausgestattet, die die Position halten und mittels eines einzigen Werkzeugs anhand von zwei Schrauben betätigt werden, eine seitlich an der Stange und eine auf dem Schienen-Adapter. Passive Wärmeableitung. Reflektor aus spiegelndem Reinaluminium mit besonderen Facettierungen, die die Verteilung des Lichtbündels verbessern (OPTIBEAM). Der Strahler kann bis zu zwei flache Zubehörteile gleichzeitig enthalten. Als weitere externe Komponente können wahlweise Blendschutzklappen oder ein Blendschutzschirm angebracht werden. Sämtliche externen Zubehörteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden.

Installation

auf DALI-Stromschiene

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

2.1

Montage

Stromschienen dali|Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

Verkabelung

DALI-Bauteile innen im Produkt enthalten

Sistemi di controllo compatibili:

Quick BLE - Bluetooth Low Energy

Quick DALI - Touch display 7"

Quick DALI LMS Quick

Master Pro Evo KNX

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	3311	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W System:	33.4	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	4300	Anzahl Lampen in	1
W Lichtquelle:	29	Leuchtengehäuse:	
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	99.1	ZVEI-Code:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 77 (L.O.R.) [%]:		Einschaltstrom:	30 A / 200 µs
Abstrahlwinkel [°]:	10°	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 12 Leuchten B16A: 20 Leuchten C10A: 20 Leuchten C16A: 34 Leuchten
CRI (minimum):	80	Minimaler Dimmwert %:	1
Farbtemperatur [K]:	4000	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 2kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2

Polardiagramm

