

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2023

**Produktcode**

MI23: Stellantrieb für die Umwandlung/für Jalousien 8x-16x-10 A mit manuellem Modus

**Beschreibung**

Zur unabhängigen Steuerung von acht Motoren von Jalousien/Rollläänden bzw. für die Umwandlung von sechzehn Lasten über Schließkontakte. die Funktion der Jalousien-Kanäle bzw. der Umwandlung ist frei konfigurierbar. Alle Ausgänge der Umwandlung bzw. der Jalousien können manuell gesteuert werden, indem man die entsprechenden Tasten auf der Vorderseite der Vorrichtung betätigt. Mit integriertem Buskoppler. Der Bus wird mithilfe einer Anschlussklemme angeschlossen, ein Datenstreifen ist nicht erforderlich. LED für Status-Anzeige der Kanäle. Eine grüne LED zeigt an, dass der Betrieb gestartet werden kann, sobald die Anwendung geladen ist. KNX-Softwarefunktionen: Jalousie-Funktionen: Art der Jalousie Betriebszeit. Zeit des inaktiven Zustands. Intervall in Phasen. Wetteralarm. 8Bit Positionierung für Höhe und Stäbe. Lichtszenen. Status- und Feedback-Funktion. Funktionen des Umwandlungsaktors: Betrieb als Öffnungs-/Schließkontakt. Programmierbares Verhalten für das Download. Verzögerungszeit für jeden Kanal. Treppenlichtfunktion mit/ohne manueller AUS-Funktion. Ausschalt-Vorwarnung für die Treppenlichtfunktion. Lichtszenen. Zentrale Funktion. Deaktivierungsfunktion. Logischer Betrieb bzw. Steuerung der Prioritäten. Status Feedback-Funktion für jeden Kanal. Versorgungsgerät: Nennspannung: 230V AC, 50 - 60 Hz Externe Hilfsspannung (Optional): 110 - 240V AC, 50 - 60 Hz, max. 2 VA Für jeden Ausgang der Jalousien: 10 A,  $\cos\phi = 0,6$  Motorlast: 230V AC, max. 1000 W Für jeden Umwandlungskontakt: Nennstrom: 10 A,  $\cos\phi = 1$  : 10 A,  $\cos\phi = 0,6$  Glühlampen: 230V AC, max. 2000 W Halogenlampen: 230V AC, max. 1700 W Leuchtstofflampen: 230V AC, max. 1800 W, ohne Phasenzerrung 230V AC, max. 1000 W mit paralleler Phasenzerrung Kapazitive Last: AC mit zirka 230V, max. 105  $\mu\text{F}$  Ausstattung: Busanschlussklemme und Kabelschutz.

**Farben**  
Neutral (00)**Gewicht (Kg)**  
0.4**Anmerkungen**

Das Stellglied für die Umwandlung/ für die Jalousien kann nicht in Kombination mit den automatischen, Klima-abhängigen Funktionen des Kombi-Wettersensors DCF-77, Bestellnr. MI15 verwendet werden.  
Für die Zusammensetzung der Anlage wenden Sie sich an das Unternehmen iGuzzini

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

