


Dernière mise à jour des informations: Février 2023



Référence produit

9718: LMS Quick DALI **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Panneau de commande à utiliser aussi comme système DALI ouvert pour 64 adresses, associé au logiciel et à l'interface de programmation réf. 9721. Il peut être configuré sur ordinateur et reproduire jusqu'à 7 groupes ou 7 contextes (les touches +, - et On/Off restent fixes). En utilisant le dispositif Plug&Play réf. 9723, le panneau de commande gère directement 4 lignes DALI sans programmation nécessaire. Fonctions : réglage général des éclairages de la pièce à l'aide des touches + et -. Réglage séparé des groupes de lampes A, B, C et D (avec réf. 9723). Permet de reproduire jusqu'à 3 contextes. Allumage/extinction de toute la pièce avec la touche On/Off. Si au moins un multi-capteur est disponible, le contexte 3 reproduit le mode de réglage automatique de la lumière artificielle en fonction de la lumière du jour (économie d'énergie). Gestion des appareils RGB uniquement sur sortie DALI du groupe D et seulement avec certains types d'appareils iGuzzini. Le panneau présente un récepteur IR sur le devant pour dialogue avec un ordinateur ou la télécommande réf. 9720. La gestion d'appareils à commandes DT8 n'est pas prévue.

Installation

Sur boîtier encastrable, espacement 60 mm ou boîtier à 3 positions de type 503. Boîtier réf. ML15 disponible en tant qu'accessoire.

Coloris

Gris (15) | Blanc (01)

Câblage

L'alimentation doit être assurée avec un ballast réf. 9908 (disponible en tant qu'accessoire).

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

