

Convertisseur à tension constante non dimmable 240W - VIN = 90-305VAC 47/63Hz Vout = 48Vdc (44,8÷51,2Vdc)

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Décembre 2023



Référence accessoire

X404: Convertisseur à tension constante non dimmable 240W - VIN = 90-305VAC 47/63Hz Vout = 48Vdc (44,8÷51,2Vdc)

Description technique

Alimentation électronique IP67/IP65 à tension constante 48Vdc 240W. Avec câbles sortants L=300mm. Vin=90÷305Vac, 47÷63Hz, Vout=48Vdc (44,8÷51,2Vdc), Iout=2,5÷5A, SELV. Les caractéristiques du produit comprennent : protection contre les surtensions, protection contre les courts-circuits, protection contre les surintensités et les surchauffes. Température d'utilisation : -40 °C / +90 °C.

- Pour les installations à l'extérieur, le driver doit être logé dans un boîtier de protection;
- l'indice IP doit être assuré par l'installateur au moyen d'un boîtier de protection adéquat ;
- iGuzzini garantit un indice IP66 avec le boîtier accessoire réf. X653.

Installation

Les ballasts présentent les orifices et les fentes pour fixation avec chevilles d'ancrage ou vis filetées.

Coloris

Indéfini (00)

Poids (Kg)

1.2

Dimensions (mm) (*)

244x68x38

* Les dimensions peuvent varier en fonction des exigences de production, en garantissant le respect des performances et des modalités d'installation.

Câblage

Pour le branchement électrique, le ballast présente les câbles sortants L=300 mm.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Frequenza: 47/63

% minimum de gradation: 10

Courant d'appel: 75 A / 570 µs

Protection de surtension: 4kV Mode commun e 2kV Mode différentiel