

## Alimentatore corrente costante DALI IP20 25/36W - per 2 incassi Crystal

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2025



### Codice accessorio

PD62: Alimentatore corrente costante DALI IP20 25/36W - per 2 incassi Crystal

### Descrizione tecnica

Alimentatore elettronico a corrente costante dimmerabile DALI 25/36 W.

Ingresso Vin=220÷240 Vac 50÷60Hz.

Uscita SELV.

Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni di modo differenziale e di modo comune, protezione da cortocircuito, protezione contro sovra-corrente e sovra-temperatura.

### Installazione

Compatibile con l'apertura per il montaggio dell' incasso Crystal.

Colore	Peso (Kg)	Dimensione (mm) (*)
Indefinito (00)	0.15	169x67x30
* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.		

### Cablaggio

L'alimentatore è dotato di cavo e connettore rapido per facilitare il collegamento diretto all'accessorio splitter necessario per la derivazione.

Serracavo su primario e secondario.

### Note

SELV

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Corrente uscita [mA]:	545	Control:	DALI-2
-----------------------	-----	----------	--------