

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Luglio 2024



Codice accessorio

BZA0: Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 20W - Vin = 220-240Vac 50/60Hz Iout = 500mA

Descrizione tecnica

Alimentatore elettronico 20W Vin=220-240Vac/ 50-60 Hz Vout=42Vdc 500mA

Colore
Indefinito (00)

Peso (Kg)
0.11

Dimensione (mm) (*)
119x38x28

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Frequenza [Hz]: 0/50/60

Corrente uscita [mA]: 500

Corrente di spunto (in-rush): 27 A / 250 μ s

Numero massimo di alimentatori per apparecchi LED collegabili a ogni interruttore automatico: B10A: 17 unità di alimentazione
B16A: 27 unità di alimentazione
C10A: 28 unità di alimentazione
C16A: 45 unità di alimentazione

Protezione alle sovratensioni: 2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale

Control: On/off