

## Boîtier d'encastrement - L=911

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Décembre 2023



### Référence accessoire

BZV4: Boîtier d'encastrement - L=911

### Description technique

Boîtier en aluminium L=1052 mm avec bouchons latéraux et supérieur en technopolymère et passe-fil à membrane. Les bouchons latéraux présentent des parois circulaires qui s'ouvrent pour faciliter l'insertion de tubes ondulés (passage des câbles d'alimentation). A utiliser sur les modules Linealuce Compact encastrables L=1071 mm

### Installation

Installation encastrée au sol ou sur mur, avec coulée de ciment/béton ou autre matériau approprié. L'installation au sol nécessite la réalisation d'un canal de drainage (à positionner sous les perçages) ou la mise en place de gravier de drainage sous le boîtier avant son installation, pour garantir l'indice de protection prévu.

### Coloris

Indéfini (00)

### Poids (Kg)

1.95

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

