

**Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 120W - VIN = 90-240VAC/DC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 5A dimensioni: 40x114x125**

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2024



**Codice accessorio**

BZK0: Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 120W - VIN = 90-240VAC/DC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 5A dimensioni: 40x114x125 **Attenzione! Codice fuori produzione**

**Descrizione tecnica**

Alimentatore elettronico da guida DIN 120W - Vin 88÷264Vac - 50/60Hz - Vout 24÷28Vdc - SELV. Alta efficienza e adatto al funzionamento anche in DC.

**Installazione**

Su guida DIN

**Colore**  
Indefinito (00)

**Peso (Kg)**  
0.65

**Dimensione (mm) (\*)**  
40x114x125

\* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Dati tecnici**

Frequenza [Hz]: 47/63

Voltaggio in uscita [Vout]: 24

Protezione alle  
sovratensioni:

2kV Modo comune e 1kV Modo  
differenziale