

Boîtier d'encastrement - L=1602

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Février 2023



Référence accessoire

X012: Boîtier d'encastrement - L=1602

Description technique

Boîtier en aluminium L=1602 mm avec bouchons latéraux et supérieur en technopolymère et passe-fil à membrane en caoutchouc noir. Les bouchons latéraux présentent des parois circulaires qui s'ouvrent pour faciliter l'insertion de tubes ondulés (passage des câbles d'alimentation). À utiliser sur les modules Linealuce Mini à encastrer L=1609 mm à LEDs monochromes statiques.

Installation

Installation encastrée sur dallage ou sur mur, avec coulée de ciment/béton ou autre matériau approprié. L'installation sur dallage nécessite la réalisation d'un canal de drainage (à positionner sous les perçages) ou la mise en place de gravier de drainage sous le boîtier avant son installation, pour garantir l'indice de protection prévu.

Coloris

Indéfini (00)

Poids (Kg)

1.4

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")

